

Описание товара ИБП СИП380А15БД.9-33 двойного преобразования с трехфазным входом и выходом без аккумуляторов



Описание

- Онлайн ИБП СИП380А15БД.9-33 двойного преобразования с трехфазным входом и выходом полной мощностью 15 кВА с подключением внешних батарейных кабинетов.
- Выходной коэффициент мощности 0,9.
- Возможность параллельной работы до 4 ИБП.
- Совместимость с генераторными установками и высокая перегрузочная способность. Подключение Выходной коэффициент мощности 0.9 обеспечивает активную мощность до 13.5 кВт Система с трехфазным синусоидальным выходным напряжением и нулевым временем переключения на аккумуляторы Нарращивание мощности или резервирование до N+3 параллельным включением до 4 устройств Подключение внешних батарейных кабинетов большой емкости Минимальная нагрузка на электросеть или генератор за счет низкого входного коэффициента нелинейных искажений Опциональный разделительный трансформатор для гальванической развязки входа и выхода Управление Интерфейсы управления:
- RS-232, RS-485 (Modbus) Слот для плат SNMP или сухие контакты Порт аварийного отключения (ЕРО) Текстовый ЖК-дисплей с поддержкой русского языка и сенсорным полем Установка и эксплуатация Совместимость с генераторными установками Широкий диапазон входных напряжений и частот Высокая перегрузочная способность свыше 150% Надежная параллельная система ИБП будут работать даже при обрыве кабеля параллельной шины Режим высокой эффективности для экономии электроэнергии (ECO) Интеллектуальный заряд аккумуляторов для продления их срока службы Автоматическое самотестирование для увеличения надежности системы

Характеристики

Количество фаз	Три
Габариты, мм	600x780x1200
Класс защиты	IP20
Время автономной работы	В зависимости от емкости подключенного батарейного блока
КПД не менее, %	КПД в режиме работы от электросети
Масса, кг	131
Мощность, ВА	15000
Диапазон вх. напряжения без перехода на батареи, В	208 ~ 478 В
Мощность, кВт	13.5
Относительная влажность, %	0 ~ 95 %
Гарантия	24 месяца
Перегрузочная способность	При работе от электросети
Уровень шума, dB	менее 55дБ
Напряжение цепи постоянного тока, В	Стандартное устройство
Выходное напряжение, В	380, 400, 415 В
Входная частота, Гц	40 ~ 70 Гц
Ток заряда, А	5,7 ампер (опционально до 6 ампер)
Процент отклонения выходного напряжения, %	± 2 %
Выходная частота, Гц	(режим работы от АКБ) 50, 60 ±0.2 Гц
Тип ИБП	On-line
Тип подключаемых аккумуляторов	Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки
Байпас	Есть
Мощность, кВт	13.5

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.